

ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 13

IČ 25097563 IČ DPH: CZ25097563 Zapís. v OR u Mestského súdu v Prahe, odd. B, vložka 4475



Metodická príručka ABRA Gen

Aktualizované 22. augusta 2023



OBSAH

1.	1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE			4		
	1.1	LEGISL	ATÍVNA ÚP	RAVA	4	
	1.2	POVINN	IOSŤ EVIDO	DVAŤ ONLINE	4	
2.	AKO ZAČAŤ EVIDOVAŤ TRŽBY S ABRA GEN					
	2.1	PRED Z	AHÁJENÍM	EVIDENCIE TRŽIEB	5	
	2.2	E-KASA	S ABRA G	EN	5	
	2.3	ZARIAD	ENIE VX52	0 A VX675	6	
	2.4	ZAPOJE	NIE ZARIA	DENIA FISKALPRO VX 520	7	
	2.5	NASTA	/OVANÉ LO	KÁCIE PRI PRIPÁJANÍ K FIŠKÁLU	8	
	2.6	NASTA	/ENIE ZARI	ADENIA V ABRA GEN	8	
		2.6.1	PRECHOD	ZO SÚČASNÉHO RIEŠENIA	8	
			2.6.1.1	NASTAVENIE V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH	8	
			2.6.1.2	NASTAVENIE PRE MODUL MALOOBCHODNÉHO PREDAJA	9	
		2.6.2	NOVÉ NAS	STAVENIE	10	
			2.6.2.1	NASTAVENIE V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH	10	
			2.6.2.2	NASTAVENIE PRE MODUL MALOOBCHODNÉHO PREDAJA	13	
	2.7	ZAPOJE	NIE ZARIA	DENIA FISKALPRO VX 520 S POKLADNIČNOU ZÁSUVKOU	16	
	2.8	NASTA	/ENIE ZÁK/	AZNÍCKEHO DISPLEJA	17	
	2.9	NASTAVENIE PLATOBNÉHO TERMINÁLU				
	2.10	NASTAVENIE EXTERNEJ TLAČIARNE23				
		2.10.1	EPSON T	1-88 – (DB-25) RS232/COM KONEKTOR	23	
	2.11	BLOKÁC	CIA FIŠKÁL	NEHO ZARIADENIA	24	
3.	ĎALŠ	IE ROZŠÍ	RENIE V A	BRA GEN	24	
	3.1	NOVÁ AGENDA				
	3.2	ADRESÁR FIRIEM				
	3.3	ŠPECIÁ	LNE ROZLÍ	ŠENIE RIADKOV PRE E-KASU	27	
	3.4	MOŽNO	SŤ PRISPÔ	SOBENIA REPORTU	28	
	3.5	ZMENY	V ŠTRUKTI	ĴRE DÁT		
4.	MODE	LOVÉ SI	TUÁCIE		33	
	4.1	PREDAJ	NA PARAG	ÓN V PRÍPADE NEMOŽNOSTI FIŠKALIZÁCIE	33	
		4.1.1	ZADÁVAN	IE ÚDAJOV PARAGÓNU V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH	33	
		4.1.2	ZADÁVAN	IE ÚDAJOV PARAGÓNU V MODULE MALOOBCHODNÝ PREDAJ	34	
	4.2	PREDAJ	A POUŽIT	IE DARČEKOVÉHO POUKAZU	35	
		4.2.1	PREDAJ D	ARČEKOVÉHO POUKAZU V HOTOVOSTI		
		4.2.2	UPLATNE	NIE DARČEKOVÉHO POUKAZU		
		4.2.3	PREDAJ D	ARČEKOVÉHO POUKAZU V POKLADNI POKLADNIČNÉHO PREDAJA		
		4.2.4	UPLATNE	NIE DARČEKOVÉHO POUKAZU V POKLADNI POKLADNIČNÉHO PREDAJA		
5.	NAJČA	ASTEJŠIE	OTÁZKY		42	
	5.1	ROZDIEL MEDZI UZÁVIERKOU PREDAJA A DENNOU UZÁVIERKOU FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA42				
	5.2	AKÝ JE	SPRÁVNY F	POSTUP VYKONANIA DENNEJ UZÁVIERKY		



	5.2.1 LOKÁCIA 6467 JE NASTAVENÁ NA HODNOTU 1 (PO VYKONANÍ DENNEJ UZÁVIERKY DOCH/ RESETOVANIU POČÍTADIEL ZÁSUVKY):	ADZA K
	5.2.2 LOKÁCIA 6467 JE NASTAVENÁ NA HODNOTU 0 (PO VYKONANÍ DENNEJ UZÁVIERKY NEDOCHÁDZA K RESETOVANIU POČÍTADIEL ZÁSUVKY):	42
5.3	PREČO NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ DENNÚ UZÁVIERKU FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA	42
5.4	ZABLOKOVANÉ FIŠKÁLNE ZARIADENIE	43
5.5	OFF-LINE REŽIM FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA	43
5.6	TLAČ KÓPIE ÚČTENKY	43
5.7	MOŽNOSŤ ODOSLANIA ÚČTENKY E-MAILOM	43
5.8	MAZANIE STAVU POČÍTADIEL ZÁSUVKY PO DENNEJ UZÁVIERKE	44
5.9	FIŠKÁLNE ZARIADENIE NEVRACIA DO ABRA GEN INFORMÁCIU O ÚSPEŠNE SFIŠKALIZOVANOM DO 44	KLADE
5.10	SPÔSOB KOMUNIKÁCIE PRI PLATBE KARTOU	44



1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dokument slúži ako príručka pre základnú orientáciu a nastavenie produktu ABRA Gen v súvislosti so zmenami evidencie tržieb na Slovensku.

V súvislosti s bojom proti daňovým podvodom sa finančná správa Slovenskej republiky rozhodla prijať ďalšie opatrenia. Finančná správa pripravila projekt povinného online napojenia všetkých pokladní na portál finančnej správy e-kasa. Zo súčasných elektronických registračných pokladní sa stanú online registračné pokladne.

1.1 LEGISLATÍVNA ÚPRAVA

Evidencia tržieb na Slovensku sa riadi zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon prešiel úpravami a dňa 04. decembra 2018 bol schválený parlamentom. Zákon nadobudol účinnosti 1. januára 2019.

1.2 POVINNOSŤ EVIDOVAŤ ONLINE

Od 1. apríla 2019 vzniká povinnosť evidovať tržby novým spôsobom, online napojením na systém finančnej správy e-kasa pre novo vniknuté prevádzky a pokladničné zariadenia (ti, ktorí po prvýkrát začnú evidovať tržbu po 1. apríli).

Všetky ostatné subjekty sa budú môcť postupne zapájať v období od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019.

Od 1. júla musia byť celoplošne všetci podnikatelia napojení na systém e-kasa.



2. AKO ZAČAŤ EVIDOVAŤ TRŽBY S ABRA GEN

Vzhľadom k obmedzeniam a náročnosti procesov pre splnenie legislatívnych požiadaviek je pre správne plnenie povinnosti potrebné využiť zariadenie tretej strany, ktoré prešlo riadnym procesom certifikácie.

Pre naplnenie legislatívnych požiadaviek sa Abra Software a.s. rozhodla spojiť svoje sily so slovenskou spoločnosťou A3 Soft s.r.o. (FiskalPRO) a využiť ich riešenie v súlade s novou legislatívou.

ABRA Gen podporuje a komunikuje so zariadením FiskalPRO VX 520, ktoré kombinuje vlastnosti online registračnej pokladne, tlačiarne, zákazníckeho displaya a platobného terminálu, splňajúci kritériá finančnej správy.

POZOR! V aktuálnej verzii systému je zariadenie FiskalPRO podporované a testované s verziou firmware 2.12.64.339.

2.1 PRED ZAHÁJENÍM EVIDENCIE TRŽIEB

Pre uvedenie pokladničného zariadenia do systému e-kasa musí podnikateľ zažiadať o pridelenie kódu. Požiadať môže akýkoľvek daňový úrad.

Pokiaľ je na predajnom mieste viac ako jedno pokladničné zariadenie, kód je pridelený každému pokladničnému zariadeniu zvlášť.

Finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi kód spolu s autentizačnými údajmi online registračnej pokladne. Pred prvým použitím online registračnej pokladne je podnikateľ povinný tieto údaje nahrať do zariadenia. Na tieto účely slúži portál spoločnosti FiskalPRO.

Podnikateľ je povinný pri zmene identifikačných údajov vykonať ich aktualizáciu v online registračnej pokladni.

Podnikateľ je povinný oznámiť ľubovoľnému daňovému úradu zmenu obchodného mena, predajného miesta, pokiaľ je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, zmenu hlavného predmetu činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny.

2.2 E-KASA S ABRA GEN

V informačnom systéme ABRA Gen je možné pomocou zariadenia FiskalPRO VX 520 evidovať tržby na dokladoch typu:

- Pokladničné príjmy
- Pokladničné výdaje
- Vrátenia pokladničných príjmov
- Vrátenia pokladničných výdajov
- Príjmy do pokladničného miesta
- Výdaje z pokladničného miesta
- Účtenky pokladničného predaja



2.3 ZARIADENIE VX520 A VX675

VX520

- pre komunikáciu s finančnou správou sa pripája len ethernetovým káblom
- pre komunikáciu s ABRA sa môže použiť:
 - USB kábel (mini USB 5 pinový), ktorý sa tvári pripojený ako COM port a ABRA si ho dokáže sama pri konfigurácii zariadenia nájsť
 - IP adresa fiškálneho zariadenia
- chránené dátové úložisko (CHDU)
 - je možné použiť CHDU prostredníctvom USB
 - pripravuje sa certifikácia CHDU ako SD karta
- podporuje platobné funkcie





VX675 (WiFi)

- pre komunikáciu s finančnou správou sa pripája len cez WiFi
- pre komunikáciu s ABRA sa môže použiť:
 IP adresa fiškálneho zariadenia
- chránené dátové úložisko (CHDU)
 - pripravuje sa certifikácia CHDU ako SD karta
- podporuje platobné funkcie



2.4 ZAPOJENIE ZARIADENIA FISKALPRO VX 520



Štandardne sa zariadenie pripája k pokladni pomocou kábla, ktorý má na jednej strane mini-USB a na druhej strane USB-A konektor. Tento kábel je dodávaný so zariadením, ale je možné použiť aj akýkoľvek iný "mini-USB" kábel.





2.5 NASTAVOVANÉ LOKÁCIE PRI PRIPÁJANÍ K FIŠKÁLU

Tieto lokácie sú nastavované systémom, v prípade problémov konzultujte ich nastavenia s vaším konzultantom alebo technickou podporou.

Lokácia	Názov lokácie	Nastavená hodnota	Poznámka
6220	Tlač čiarového kódu na účtenku	Podľa nastavenia háčiku – parameter "PrintBarcode"	Aplikačný modul -> Systémové udalosti -> FiskalPro_Settings_Hook
6214	Tlač informácií o platbe	1	
6429	Názov pripojeného software	"ABRA Gen"	
6288 Nastavenie písma pre tlač		2 (default) <= lokácia 6284 = 0 0 (malé písmo) <= lokácia 6284 <> 0 (externá tlač)	Je možné vypnúť konfiguračným parametrom NoSetFontOnFiscalPrinter=1 v sekcii Client v súbore Nexus.cfg
6465 Príkaz, po ktorom sa posielajú off-line doklady		"FTDOCINFO"	
6488 Timeout na vrátenie odpovede z platobného terminálu		2	Nastavená hodnota určuje počet sekúnd na vrátenie odpovede.

2.6 NASTAVENIE ZARIADENIA V ABRA GEN

V nasledujúcej časti je popísaný postup nastavenia zariadenia FiskalPRO VX 520 a informačného systému Abra gen v základných prípadoch: nová implementácia a prechod zo súčasných riešení fiškálnych tlačiarní spoločností Elcom a Varos.

2.6.1 PRECHOD ZO SÚČASNÉHO RIEŠENIA

V tejto časti je zhrnutý postup zapojenia nového zariadenia spoločnosti FiskalPRO pre evidenciu tržieb zodpovedajúci novej legislatíve v prípade existencie nastavenia existujúceho riešenia fiškálnej tlačiarne spoločností Elcom a Varos.

2.6.1.1 NASTAVENIE V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH

V dokladových agendách, kedy existuje nastavenie fiškálnej tlačiarne sa nové zariadenie pre evidenciu tržieb nastavuje nasledujúcim spôsobom:

- 1. Pred prechodom na nové zariadenie je potrebné na pôvodnom zariadení (EFox/Varos) dostať stav pokladne do nuly. Je teda potrebné vykonať výber hotovosti z pokladne.
- 2. Následne je potrebné odpojiť súčasné zariadenie.

V hornom menu, na karte "Nastavenia" je voľba "Fiškálna tlačiareň" s možnosťou " Odpojiť ovládač fiškálnej tlačiarne".



🕭 ABR	🔕 ABRA Gen® 19.2.0 EUR - Demoverzia s.r.o Pokladní příjmy							
Agendy	Nast	a <u>v</u> ení Fun <u>k</u> ce <u>N</u> ápověda Zák <u>a</u> znický portál						
0t		Nastavení plochy	>	〕 🖻 龟 🗄 🖻 🖻 🖻 🗇 🕪				
Agendy	~ ~	Zobrazovat info panel nad editovatelnými gridy Zobrazovat fulltext Zobrazovat seznam i na jiných záložkách Panel definovatelných údajů seznamu Panel definovatelných údajů detailu	> > >	vání 0 Potvrzení Opravdu si přejete fiskální tiskári	nu odpojit? Ano	⊗ Ne		
		Zobrazovat definovatelný formulář						
		Fiskální tiskárna	>	Nastavit fiskální tiskárnu	ľ			
		Zobrazení sloupců	>	Provést denní uzávěrku				
		Oblíbená omezení na záložce Seznam	>	Vytisknout kopii posledního dokladu	C			
		Zobrazovat IoT data		Vytisknout přehledovou uzávěrku				
		Zobrazovat Úkoly		Intervalová uzávěrka fiskální tiskárny				
		Výchozí nastavení Předat nastavení jiným uživatelům		Aktuální stav fiskální tiskárny Odpojit ovladač fiskální tiskárny				

3. Ďalej sa pokračuje rovnakým postupom ako pri novom nastavení.

(Nastavenie v dokladových agendách)

4. Po pripojení nového zariadenia je potrebné vykonať vklad hotovosti do pokladne v hodnote pôvodného výberu.

Poznámka:

Nastavenie fiškálnej tlačiarne v dokladových agendách je globálne, to znamená, že nastavením fiškálnej tlačiarne v agende pokladničné príjmy dôjde k nastaveniu i v ostatných dokladových agendách.

Pokladničná zásuvka s dokladovými agendami spolupracuje automaticky. Informácie o zapojení pokladničnej zásuvky nájdete v kapitole **Zapojenie zariadenia FiskalPRO VX 520 s pokladničnou zásuvkou.**

2.6.1.2 NASTAVENIE PRE MODUL MALOOBCHODNÉHO PREDAJA

Pre modul a funkcie maloobchodného predaja v prípade, kedy existuje nastavenie fiškálnej tlačiarne sa nové zariadenie pre evidenciu tržieb nastavuje nasledujúcim spôsobom:

- 1. Pred prechodom na nové zariadenie je potrebné na pôvodnom zariadení (EFox/Varos) dostať stav pokladne do nuly. Je teda potrebné vykonať výber hotovosti z pokladne.
- 2. Následne je potrebné odpojiť súčasné zariadenie.

Najprv pokladničnú zásuvku, následne displej, potom fiškálnu tlačiareň

V agende "**Nastavenie pokladní**" v kategórii "**Všeobecné nastavenia**" na záložke "**Pripojené zariadenia**" tlačidlom "**Odpojiť**".)

Agendy		Seznam Detail Ochrana dat Přílohy	
æ	Nastavení kas	Název: Pokladňa Provoz: 01 Predajňa	
		Obecná nastavení Maloobchodní prodej Restaurační prodej	
		Předvolby Připojená zařízení Tapeta	
		Typ zařízení Ovladač	•
		Fiscal Fiskální tiskárna FM_ElcomEFox.g3p	
		Display 1 Zákaznický displej ElcomFiscalDisplay.g3u	
		Drawer 1 Pokladní zásuvka PrinterDrawer.g3d]_
		I⊲ ⊲ ▶ ▶I Připojįt <u>O</u> dp <u>ojit Nastav</u> it	



3. Ďalej sa pokračuje rovnakým postupom ako pri novom nastavení.

(Nastavenie pre modul maloobchodného predaja)

4. Po pripojení nového zariadenia je potrebné vykonať vklad hotovosti do pokladne v hodnote pôvodného výberu.

Poznámka:

Pokladničná zásuvka bez ďalšieho nastavenia v maloobchodnom predaji spolupracuje automaticky. Zásuvka sa otvára v dobe tlače účtenky (po platbe a uzavrení účtenky na pokladni). Informácie o zapojení pokladničnej zásuvky nájdete v kapitole **Zapojenie zariadenia FiskalPRO VX 520 s pokladničnou zásuvkou.**

Vklad ani výber hotovosti neotvárajú fiškálny deň (ak neprebehnú iné fiškálne transakcie, nie je vyžadované ani umožnené vykonanie dennej uzávierky fiškálneho zariadenia). Vklad a výber sú finančné operácie, ktoré nemajú vplyv na obrat. Fiškálny deň otvára predajný doklad, doklad vrátenia, úhrada faktúry alebo storno úhrady faktúry. Pokiaľ teda neprebehne fiškálna platba, nie je možné vykonať dennú uzávierku.

2.6.2 NOVÉ NASTAVENIE

V tejto kapitole je zhrnutý postup prvého pripojenia a nastavenie nového zariadenia pre evidenciu tržieb zodpovedajúce novej legislatíve.

2.6.2.1 NASTAVENIE V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH

V dokladových agendách sa nové zariadenie pre evidenciu tržieb nastavuje nasledujúcim spôsobom:

1. V hornom menu, na karte "Nastavenia" je voľba "Fiškálna tlačiareň" s možnosťou "Nastaviť fiškálnu tlačiareň".

🕭 ABR	A Ge	n® 19.2.0 EUR - Demoverzia s.r.o Pokladní příjr	ny	
Agendy	Nast	a <u>v</u> ení Fun <u>k</u> ce <u>N</u> ápověda Zák <u>a</u> znický portál		
🗖 Ot		<u>N</u> astavení plochy	>) 2 4 4 7 2 7 2 7 8
Agendy	~ ~	Zobrazovat info panel nad editovatelnými gridy Z <u>o</u> brazovat fulltext Zobrazovat <u>s</u> eznam i na jiných záložkách <u>P</u> anel definovatelných údajů seznamu P <u>a</u> nel definovatelných údajů detailu Zo <u>b</u> razovat definovatelný formulář řádků		vání Ochrana dat X-vazby Přílohy včetně skrytých Filtrovat: Řada dokladu Období Pořadové číslo
		<u>F</u> iskální tiskárna	>	<u>N</u> astavit fiskální tiskárnu ^{pklac}
		Zobraz <u>e</u> ní sloupců	>	Provést denní uzávěrku
		Ob <u>l</u> íbená omezení na záložce Seznam	>	<u>V</u> ytisknout kopii posledního dokladu dod
		Zobrazova <u>t</u> loT data		Vytisknout přehledovou uzávěrku
		Zobrazovat Ú <u>k</u> oly		Intervalová uzávěrka fiskální tiskárny
		<u>V</u> ýchozí nastavení		<u>A</u> ktuální stav fiskální tiskárny
		- Pře <u>d</u> at nastavení jiným uživatelům		Odpojit ovladač fiskální tiskárny
	-			Osoba



2. S využitím tejto voľby sa zobrazí štandardný dialóg "**Konfigurácia fiškálnej tlačiarne**" pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača tlačiarne.

Konfigurace fiskální tiskárny		8
<u>Ovladač</u> <u>Konfigurace</u> O ovladači		
Fiskální tiskárna je určena výhradně pro tisk fiskálních	n dokladů.	
	OK	Change
	UK	Storno

3. Po stlačení tlačidla "**Ovládač**" sa zobrazí okno pre výber.

Je potrebné vybrať ovládač FM_FiskalPro.g3p – Fiškálna tlačiareň FM_FiskalPro

Vyberte, prosím, ovladač		8
Název souboru	▲ Popis	•
FM_FiskalPro.g3p	Fiškálna tlačiareň FM_FiskalPro	
FM_GenXML.g3p	AbraPOSPrintServer	
FM_Posnet.g3p	Fiskální tiskárna Posnet	
FM_Varos.g3p	Fiškálná tlačiareň Varos	
IBMSureOneThermal.g3p	IBM SureOne Thermal	
IPCPrt267.g3p	IPC PRT-267	-
•		•
	<u>o</u> k si	torno

4. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "Konfigurácia" pre ďalšie možnosti nastavenia.

Konfigurace fiskální tiskárny 🛛 🕺					
Fiškálna tlačiareň FM_FiskalPro Fiškálna tlačiareň FiskalPro, V-1.00, 28.3.2019					
Ovladač Konfigurace O ovladači					
Fiskální tiskárna je určena výhradně pro tisk fiskálních	dokladů.				
	<u>о</u> к	Storno			



5. V konfigurácii ovládača sa nastavuje spôsob pripojenia.

Ponúkané sú možnosti **USB/sériový port** alebo sieťový **TCP/IP**.

Ко	onfigurácia ovládača	⊗
[Nastavení	_
	USB/sériový port O TCP/IP	
	Výchozí komunikačný port pro hledání:	
	▼ Vyhľadať	

Pre voľbu USB/sériový port existuje tlačidlo inteligentného vyhľadávania portu, na ktorom je nové zariadenie pripojené.

V prípade používania pripojenia prostredníctvom USB kábla je potrebné na lokálnu stanicu nainštalovať ovládač z adresy <u>https://portal.fiskalpro.eu/Files/KnowledgeBase/Documents/WinUSBDriver.zip</u>

6. Pokiaľ chceme využiť komunikácie po sieti, je potrebné vybrať možnosť TCP/IP a vyplniť správnu IP adresu.

Konfigurácia ovládača				
Nastavení				
Připojení O USB/sério	vý port 💿 TCP/IP			
IP Adresa:	10.0.0.100 Vyhľadať			
Port:	6 090 Standardní hodnota používaná fiskálem je 6090			

Pre voľbu TCP/IP existuje tlačidlo inteligentného vyhľadávania IP adresy, na ktorej je nové zariadenie.

- Po potvrdení nastavenia je nové zariadenie pripravené správne evidovať tržby.
- 7. Od verzie 23.1 je možné v ovládači nastaviť maximálny limit počtu riadkov na účtenke. Tento limit slúži na zaistenie toho, aby fiškalizácia prebehla bez komplikácií. Ak je nastavená hodnota 0, limit sa nesleduje. V prípade, že je limit prekročený, je užívateľ informovaný a je vrátený späť do režimu Predaj.

Maximální limit počtu řádků na účtence							
Prodej:	100	Vrácení:	80				
Nastavení li příkazu ode	Nastavení limitu předejde možnosti nefiskalizování dokladu z důvodu překročení délky příkazu odeslaného na fiskální zařízení.						

Poznámka:

Nastavenie fiškálnej tlačiarne v dokladových agendách je globálne, to znamená, že nastavením fiškálnej tlačiarne v agende pokladničné príjmy dôjde k nastaveniu i v ostatných dokladových agendách.

Pokladničná zásuvka s dokladovými agendami spolupracuje automaticky. Informácie o zapojení pokladničnej zásuvky nájdete v kapitole **Zapojenie zariadenia FiskalPRO VX 520 s pokladničnou zásuvkou.**

V prípade používania pripojenia prostredníctvom USB kábla je potrebné na lokálnu stanicu nainštalovať ovládač z adresy <u>https://portal.fiskalpro.eu/Files/KnowledgeBase/Documents/WinUSBDriver.zip</u>



2.6.2.2 NASTAVENIE PRE MODUL MALOOBCHODNÉHO PREDAJA

Pre modul a funkcie maloobchodného predaja sa nové zariadenie pre evidenciu tržieb nastavuje nasledujúcim spôsobom:

1. V agende "Nastavenie pokladní" v kategórii "Všeobecné nastavenia" na záložke "Pripojené zariadenia" tlačidlom "Pripojiť" dôjde k zobrazeniu dialógu "Sprievodca pripojením pokladničných periférií".

<u>O</u> becná nastavení	<u>M</u> aloobchodní prodej	<u>R</u> estaurační prodej			
Předvolby Připoj	ená zařízení <u>T</u> apeta				
Typ zařízení	Název zařízení		Ovladač		•
• F	růvodce připojením	pokladních perifer	ií	⊗	
Ve	olba zařízení				
Prü	ivodce vám pomůže při	dat, odebrat, odpojit a	i vyřešit problémy s pokladním	i periferiemi.	
Vyb	erte pokladní periferii, k	terou chcete přidat ne	bo nastavit.		
	Zařizení O pokladní tiskárna	0	snímač magnetických karet		
	 fiskální tiskárna 	0	snímač čárového <u>k</u> ódu		
	zákaznický displej	01	<u>v</u> áha		
	O pokladni <u>z</u> asuvka	0	Diatebni terminai		
		<< <u>P</u> rvní	< Zpět <u>D</u> ále >	Storno	
					•
N N N N	Připoj <u>i</u> t <u>O</u> dpojit	Na <u>s</u> tavit			

Je potrebné vybrať možnosť "fiškálna tlačiareň" a pokračovať tlačidlom "Ďalej >".

2. Zobrazí sa štandardný dialóg pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača tlačiarne.

🕭 Průvodce připojením pokladních periferií	⊗
Fiskální tiskárna Fiskální tiskárna	Ŧ
E F	
<u>Q</u> vladač <u>K</u> onfigurace O ovladači	
Fiskální tiskárna je určena výhradně pro tisk účtenek. Pokud nebude nastavena, účtenky se budou tisknout na pokladní tiskárně. POZNÁMKA K LEGISLATIVĚ: Pokud to legislativa povoluje, můžete použít běžnou pokladní tiskárnu nebo specializovanou fiskální tiskárnu či tiskárn	u s fiskálním modulem.
<< <u>P</u> rvní < Zpět Doko	nčit Storno



3. Po stlačení tlačidla "**Ovládač**" sa zobrazí okno pre výber.

Je potrebné vybrať ovládač FM_FiskalPro.g3p – Fiškálna tlačiareň FM_FiskalPro

Vyberte, prosím, ovladač					
Název souboru	Popis				
▶ FM_FiskalPro.g3p	Fiškálna tlačiareň FM_FiskalPro				
FM_GenXML.g3p	AbraPOSPrintServer				
FM_Posnet.g3p	Fiskální tiskárna Posnet				
FM_Varos.g3p	Fiškálná tlačiareň Varos				
IBMSureOneThermal.g3p	IBM SureOne Thermal				
IPCPrt267.g3p	IPC PRT-267				
4	· · · ·				
14 4 F F Q					
	<u>O</u> K Storno				

4. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "Konfigurácia" pre ďalšie možnosti nastavenia.

📀 Průvodce připojením pokladních periferií				⊗
Fiskální tiskárna Fiskální tiskárna				F
Fiškálna tlačiareň FM_FiskalPro Fiškálna tlačiareň FiskalPro, V-1.00, 28.3.2019 Ovladač Konfigurace O ovladač				
Fiskální tiskárna je určena výhradně pro tisk účtenek. Pokud nebude nastavena, účtenky se budou tisknout na pokladní tiskárně. POZNÁMKA K LEGISLATIVĚ: Pokud to legislativa povoluje, můžete použít běžnou pokladní tiskárnu nebo spec	cializovanou f	fiskální tiskárnu (či tiskárnu s fiská	lním modulem.
	<< <u>P</u> rvní	< Zpět	Dokončit	Storno

5. V konfigurácii ovládača sa nastavuje spôsob pripojenia.

Ponúkané sú možnosti USB/sériový port alebo sieťový TCP/IP.

Konfigurácia ovládača		8	9
Nastavení			
Připojení USB/sériový port	⊖ TCP/IP		
Výchozí komunikačný port pro	hledání:	✓ Vyhľadať	

Pre voľbu USB/sériový port existuje tlačidlo inteligentného vyhľadávania portu, na ktorom je nové zariadenie pripojené.



V prípade používania pripojenia prostredníctvom USB kábla je potrebné na lokálnu stanicu nainštalovať ovládač z adresy <u>https://portal.fiskalpro.eu/Files/KnowledgeBase/Documents/WinUSBDriver.zip</u>

6. Pokiaľ chceme využiť komunikácie po sieti, je potrebné vybrať možnosť TCP/IP a vyplniť správnu IP adresu.

Ko	onfigurácia o	ovládača 🛛 🛛 🛛	
	Nastavení		
	Připojení 🔿 USB/sério	vý port 💿 TCP/IP	
	IP Adresa:	10.0.0.100 Vyhľadať	
	Port:	6 090 Standardní hodnota používaná fiskálem je 6090	

Pre voľbu TCP/IP existuje tlačidlo inteligentného vyhľadávania IP adresy, na ktorej je nové zariadenie.

Po potvrdení nastavenia je nové zariadenie pripravené správne evidovať tržby.

Poznámka:

Pokladničná zásuvka bez ďalšieho nastavenia v maloobchodnom predaji spolupracuje automaticky. Zásuvka sa otvára v dobe tlače účtenky (po platbe a uzavrení účtenky na pokladni). Informácie o zapojení pokladničnej zásuvky nájdete v kapitole **Zapojenie zariadenia FiskalPRO VX 520 s pokladničnou zásuvkou.**

V prípade používania pripojenia prostredníctvom USB kábla je potrebné na lokálnu stanicu nainštalovať ovládač z adresy https://portal.fiskalpro.eu/Files/KnowledgeBase/Documents/WinUSBDriver.zip



2.7 ZAPOJENIE ZARIADENIA FISKALPRO VX 520 S POKLADNIČNOU ZÁSUVKOU

Pre možnosť pripojenia pokladničnej zásuvky k fiškálnemu zariadeniu sériovou linkou je potrebné zakúpiť špeciálny adaptér.







- 1. RJ45 konektor pre pripojenie FiskalPRO
- RJ45 konektor pre pripojenie FiskalPRO Potrebný kábel: RJ45 – RJ45



 RJ11 konektor pre pripojenie pokladničnej zásuvky Potrebný kábel: RJ11 – RJ45



4. Adaptér

2.8 NASTAVENIE ZÁKAZNÍCKEHO DISPLEJA

Zariadenie FiskalPRO VX 520 je vybavené vlastným zákazníckym displejom. Pre nastavenie funkcie zákazníckeho displeja je potrebné zariadenie nastaviť samostatne. Zákaznícky displej je možné nastaviť len pre modul maloobchodného predaja.

1. V agende "Nastavenie pokladní" v kategórii "Všeobecné nastavenia" na záložke "Pripojené zariadenia" tlačidlom "Pripojiť" dôjde k zobrazeniu dialógu "Sprievodca pripojením pokladničných periférií".



Obecná nastaven	í <u>M</u> aloobchodní prodej	<u>R</u> estaurační prodej				
Předvolby Přip	ojená zařízení <u>T</u> apeta					
Typ zařízení	Název zařízení		Ovladač			A
Fiscal	Fiskální tiskárna		FM_FiskalPro.g3p			_
	🔨 Průvodce připojení	im pokladních peri	ferií		8	
	Volba zařízení					
	Průvodce vám pomůže p	ořidat, odebrat, odpo	jit a vyřešit problém	y s pokladními perife	eriemi. 🏲	
	Vyberte pokladní periferii	, kterou chcete přida	t nebo nastavit.			
	Zařízení				- I	
	🔾 pokladní <u>t</u> iskárna		🔾 snímač <u>m</u> agnetick	ých karet		
	🔾 fiskální tiskárna		🔾 snímač čárového	<u>k</u> ódu		
	 zákaznický disple 	đ	⊖ <u>v</u> áha			
	🔾 pokladní <u>z</u> ásuvka	i	🔾 platební terminál			
		<< <u>P</u> r	vní < Zpět	<u>D</u> ále >	Storno	
						· .
	Připojit Odpojit	Nastavit				

2. Zobrazí sa štandardný dialóg pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača tlačiarne.

🐼 Průvodce připojením poklad		\otimes		
Zákaznický displej Zákaznický displej zobrazuje záka:	Ŧ			
Qvladač Konfigurace	O ovladači << <u>P</u> rvní	< Zpět	Dokončit	Storno



3. Po stlačení tlačidla "**Ovládač**" sa zobrazí okno pre výber.

Je potrebné vybrať ovládač PrinterDisplay.g3p – Fiškálny displej, pripojený k tlačiarni

Vyberte, prosím, ovladač					
Název souboru 🔺	Popis 🔺				
▶ PrinterDisplay.g3u	Fiškálny displej, připojený k tiskárně				
VarosFiscalDisplay.g3u	Fiškálny displej Varos				
VFD650.g3u	Displej VFD-650				
VFD700.g3u	Displej VFD-700				
VirtualDisplay.g3u	Virtuální displej				
Virtuos.g3u	Displej Virtuos 2028-2030				
•	• • •				
	<u>O</u> K Storno				

4. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "Konfigurácia" pre ďalšie možnosti nastavenia.

A Průvodce připojením pokladních periferií				
Zákaznický d Zákaznický disple	lisplej 2j zobrazuje zákazni	‹ům informace o pr	ůběhu prodeje a pl	lacení. 루
Fišk Displ	alny displej, přip ej fiškálnej tlačiarne	ojený k tiskárně		
<u>O</u> vladač	<u>K</u> onfigurace	O ovladači		
	<< <u>P</u> rvr	í < Zpět	Dokončit	Storno

5. V konfigurácii ovládača sa priraďuje konkrétne zariadenie.

Konfigurácia ovládača	8
Pripojenie	
Fiškálná tlačiareň	
99 FM_FiskalPro.g3p	
POZOR! Ovládač treba pripojiť k fiškálnej tlačiarne, ktorá umožňuje nezávislé ovládanie zákaznického displeja.	
	<u>о</u> к



6. Po správnom nastavení sa zobrazí informačná hláška o pripojení zákazníckeho displeja.



Po dokončení nastavenia je nové zariadenie pripravené.

2.9 NASTAVENIE PLATOBNÉHO TERMINÁLU

Zariadenie FiskalPRO VX 520 môže fungovať tiež ako platobný terminál. Pre nastavenie funkcie platobného terminálu je potrebné ho nastaviť v agende Prevádzky ako ďalšie samostatné zariadenie. Platobný terminál sa nastavuje a on-line komunikácia funguje len pre modul maloobchodného predaja.

1. Pre možnosť využitia platobného terminálu je potrebné mať v ABRA Gen nadefinovaný spôsob úhrady, kedy ako typ platby bude nastavený platobný terminál

Agendy		Se <u>z</u> nam	<u>D</u> etail	Ochrana dat	Příloh <u>y</u>	
	Způsoby úhrady	Kód: Název:		PT Platební termina	ál	
		Typ pla Analytil	tby: ka:	Platební termin	ál	
		Maximá	ilní vrace	ená částka:		0,00
		Maximá	ilní částk	a platby:		0,00
		🗌 Vyža	adovat k	comentář		
		Nadpis	komentá	áře:		
		Tisk	nout kor	mentář na účten	ku	
		Zad	ávat aut	torizační kód		

Tento spôsob úhrady následne musí byť pridaný v platbách. V agende "Prevádzky" na záložke "Detail" v kategórii "Všeobecné nastavenia" na záložke "Platby".

Agendy		Se <u>z</u> nam <u>D</u> etail O	ochrana dat Přílohy					
	Provozy	Kód: 01 Obecná nastavení	Název: Pre Maloobchodní prodej Re	dajňa staurační prodej				
	Předvolby <u>1</u> Předvolby <u>2</u> Nastavení tisku účtenky <u>C</u> eník, v			ičtenky <u>C</u> eník, vyhledá	vání zboží <u>A</u> dresář	Platby Zboží vyloučené z	e slev Pracovní ka <u>l</u> endáře	Adresa provozu
		Povolené kombin	ace způsobu úhrady a měn	у				
		Kód zp. úhrady	Název zp. úhrady	Měna	Počet kopií Pře	snost zaokrouhlení	Zaokrouhlení	
		H1	H1 V hotovosti		EUR 1 na 0,01		Aritmeticky	
		DK	Platha platobnou kart	ELID	1.02(0,01	Aritmeticky	
		▶ PT	 Platební terminál 	EUR	1 na (0,01	Aritmeticky	



3. V agende "Nastavenie pokladní" v kategórii "Všeobecné nastavenia" na záložke "Pripojené zariadenia" tlačidlom "Pripojiť" dôjde k zobrazeniu dialógu "Sprievodca pripojením pokladničných periférií".

<u>O</u> becná nastavení	<u>M</u> aloobchodní prodej	j <u>R</u> estaurační prodej
Předvolby Připo	jená zařízení <u>T</u> apeta]
Typ zařízení	Název zařízení	Ovladač
Fiscal	Fiskální tiskárna	FM_FiskalPro.g3p
Display1	Zákaznický displej	PrinterDisplay.g3u
🐼 Pr	ůvodce připojením p	pokladních periferií 🛛 🛞
Vol Prův perif	ba zařízení odce vám pomůže přida eriemi.	at, odebrat, odpojit a vyřešit problémy s pokladními 루
Vyber	te pokladní periferii, kte	erou chcete přidat nebo nastavit.
	Zařízení	
) pokladní <u>ti</u> skárna	🔿 snímač <u>m</u> agnetických karet
	🔵 fiskální tiskárna	🔿 snímač čárového <u>k</u> ódu
	🔵 zákaznický <u>d</u> isplej) <u>v</u> áha
) pokladní <u>z</u> ásuvka	[platební terminá] []
	<	< <u>P</u> rvní < Zpět <u>D</u> ále > Storno
	Připoj <u>i</u> t <u>O</u> dpojit	Nagtavit

4. Zobrazí sa štandardný dialóg pre výber a nastavenie konkrétneho ovládača platobného terminálu.

🕭 Průvodce připojením pokladních periferií 🛛 🕺 🕺								
Platební terr Platební terminál	iami. 🕈							
Ĩ								
<u>O</u> vladač	<u>K</u> onfigurace	O ovladači						
	<< <u>P</u> rvní	< Zpět	<u>D</u> ále >	Storno				

5. Po stlačení tlačidla "**Ovládač**" sa zobrazí okno pre výber.

Je potrebné vybrať ovládač PrinterTerminal.g3p – Terminál cez tlačiareň

Vyberte, prosím, ovladač		\otimes
Název souboru	A Popis	•
KomercniBanka.g3t	Terminál Komerční banka 1.0	
PrinterTerminal.g3t	Terminál přes tiskárnu	
Raiffeisenbank.g3t	Terminál Raiffeisenbank 1.0	
Sporitelna.g3t	Terminál Česká spořitelna 2.3	
UniCredit.g3t	Terminál UniCredit Bank 1.0	
VirtualTerminal.g3t	Virtual Terminal 2.0	-
•		•
4 4 ► H Q		
	<u>O</u> K Sto	rno



6. Po vybraní správneho ovládača sa zaktívni tlačidlo "Konfigurácia" pre ďalšie možnosti nastavenia.



7. V konfigurácii ovládača sa priraďuje konkrétne zariadenie.

Konfigurace ovladače 🛛 🕺								
Ovladač slouží k řízení platebního terminálu připojeného přes fiskální tiskárnu. Pokud požadovaná tiskárna není v seznamu tiskáren, je pravděpodobné, že není nainstalovaná.								
Tiskárna								
99 FM_FiskalPro.g3p								
	<u>о</u> к	Storno						

8. Po správnom nastavení sa zobrazí informačná hláška o pripojení platobného terminálu.



Poznámka:

Ďalšie pripájané zariadenie, ktoré je súčasťou fiškálneho zariadenia, ako je zákaznícky displej alebo platobný terminál, vyžaduje pripojené a nastavené zariadenie fiškálnej tlačiarne.



2.10 NASTAVENIE EXTERNEJ TLAČIARNE

Fiškálne zariadenie FiskalPRO je možné použiť tiež v kombinácii s externou tlačiarňou. V tejto kapitole je uvedený postup nastavenia fiškálneho zariadenia pre tlač na externú tlačiareň.

2.10.1 EPSON TM-88 - (DB-25) RS232/COM KONEKTOR

Nastavenie pre externú tlač s tlačiarňou EPSON TM-88:

Na fiškálnom zariadení je potrebné nastaviť (prostredníctvom červeného tlačidla [X] + [5])

Lokácia = hodnota

6284 = 3 (3 = zapni externú tlač; 0 alebo nič = vypni externú tlač)

6286 = 1

6459 = 3, kódovanie podľa typu tlačiarne, (Epson TM88 IV, RP80; šírka 80 mm - 42 znakov na riadok)

Na externej tlačiarni je nutné nastaviť pomocou DIP prepínačov pod krytom na základni východiskovej hodnoty komunikácie (dáta bity: 8, parita: žiadna, stop bity: 1 alebo viac, handshaking: DTR/DSR, rýchlosť 38400). Následne je potrebné nastaviť pomocou Memory and Command Utility (na stiahnutie tu: <u>https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_soft&cid=4451&pcat=10&scat=42</u>) z pripojeného počítača rýchlosť na 115200.

Ďalšie informácie, rovnako ako hodnoty nastavenia lokácie 6459 pre ostatné podporované tlačiarne, sú na <u>https://portal.fiskalpro.eu/cs/navody-</u>

dokumentace?section=fiskalpro&path=manuals/servicemanuals/nativeprotocol/ekasa/integracia u verze 2.12.64.297



2.11 BLOKÁCIA FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA

Pokiaľ je fiškálne zariadenie blokované z dôvodu chybne odoslanej dátovej správy alebo chybou na strane systému e-kasa finančné správy, je možné ho odblokovať odoslaním novej korektnej dátovej správy s rovnakým unikátnym identifikátorom (UID) ako správa, ktorá zariadenie zablokovala.



V dokladových agendách je zablokované fiškálne zariadenie možné odblokovať opravou dokladu.

V prípade blokovaného fiškálneho zariadenia modulom maloobchodného predaja a pokladne je potrebné predávať na paragón (viac v kapitole **Predaj na paragón**) a kontaktovať dodávateľa softwaru.

3. ĎALŠIE ROZŠÍRENIE V ABRA GEN

V tejto kapitole sú popísané zmeny v informačnom systéme ABRA Gen, ktoré boli vykonané v súvislosti s legislatívnymi zmenami spôsobu evidencie tržieb na Slovensku.

3.1 NOVÁ AGENDA



E-kasa fiskální transakce

Pre celkové sprehľadnenie procesu evidencie tržieb v slovenskej verzii Abry Gen bola pridaná nová agenda "E-kasa fiškálna transakcia", kde sa nachádzajú všetky fiškalizované tržby.

Agenda fiškálnych transakcií má štandardne štyri základné záložky: obmedzenie, zoznam, detail a ochrana dát.

Zoznam fiškálnych transakcií obsahuje riadkový výpis všetkých fiškalizovaných dokladov so základnými údajmi, ako je číslo, dátum a čas vytvorenia a fiškalizácie dokladu, unikátny identifikátor alebo celková suma.

Agendy	<u>O</u> mezení Se <u>z</u> nam	Detail Ochrana dat								
E have det dis a second	Záznam: 14 z 14	Vybrané omezení 💌	Bez jména (neuložené)							
C-kasa fiskani transakce K dokładu		Datum a čas vytvoření	 Datum a čas fiskalizace 	а Тур	Provozovna 🗆 Pokladna 🗆 Doklad 🗆	Unikátní identifikátor (UID) 0	D OKP	🗆 Částka	Identifikátor původního dokladu	Čislo paragonu
	PP-2/2019	24.04.2019 16:31:57	24.04.2019 16:31:57	Prodej	0	PQXQJ41AOXFOL12YYW3VX2YTH4	HG0E4QBAOV541355XMQ0D3EGOC	365,10		
	PP-3/2019	24.04.2019 16:33:10	24.04.2019 16:33:10	Prodej	0	4CAB INPPICJOF5JZ13LDH5LWYW	DAS0N3SDZF3OX4FZBV0ZRCKR2O	365,10		
	PP-4/2019	24.04.2019 16:34:53	24.04.2019 16:34:53	Prodej	0	XOOYED0IVOWOX3FT0WUIFDFX1G	SUFOANE15VSOL21QRR5L0F03F0	365,10		
	UC1-1/2019	24.04.2019 16:39:52	24.04.2019 16:39:52	Prodej	0	IAUNH5CTBKV4Z4EM5XCWBMGNYC	RTH1BT02GZSORGTHG25I4FJXE4	365,00		
	UC1-2/2019	17.05.2019 12:46:06	17.05.2019 12:46:16	Prodej	0	0-3A35DD9C8C09429085DD9C8C098-TEST	FA909EC2-DF3F30F1-F022C791-4F6ABC8C-6DDCB154	A 365,00		
	UC1-3/2019	17.05.2019 12:46:50	17.05.2019 12:47:00	Prodej	0	O-18518351E2164766918351E216F-TEST	28325F2C-BE0DF582-F79404E2-C6E8BA6D-F189C88C	50,00		
	UC1-4/2019	17.05.2019 14:42:24	17.05.2019 14:42:34	Prodej	0	0-697F53293CF04C778F53293CF05-TEST	22FC5703-B1342C16-3D688273-A91C28A0-A87889D1	365,00		
	PP-5/2019	21.05.2019 10:21:15	21.05.2019 10:21:15	Prodej	0	HDBEWIR 4NMW 4X 1MGO 4 1GFNQG 4S	5HGNNLBIS4NOHG24TIYR4NKE3S	50,00		
	PP-6/2019	21.05.2019 10:26:52	21.05.2019 10:26:52	Prodej	0	R243UTRKWKKON0RBMWR0BCY5U0	RXB04APPYSZO14IPCDEV1IL4QK	315,10		
	UC1-5/2019	21.05.2019 10:32:09	21.05.2019 10:32:19	Prodej	0	O-8A3D82EDA6144D6C8D82EDA6144-TEST	41D21537-7876FE59-D3EE111D-57114F01-E688FD33	50,00		
	UC1-6/2019	21.05.2019 12:06:35	21.05.2019 12:06:44	Prodej	0	O-E586E7022871423586E70228717-TEST	D1567F8A-30F8C2FF-59D9622A-4EA775ED-80801584	365,00		
	UC1-7/2019	21.05.2019 13:47:43	21.05.2019 13:47:53	Prodej	0	O-592E29FD42A04FDBAE29FD42A0A-TEST	58303891-05C7A020-53560810-BC9E3733-71E664A7	630,50		
	UC1-8/2019	23.05.2019 08:52:57	23.05.2019 08:53:08	Prodej	2 5 694	0-2CDD782EA1E842F29D782EA1E85-TEST	24EEC876-902B7369-9532B54F-51BCB641-9D5284C0	630,50		
	► UC1-9/2019	23.05.2019.08:54:58	23.05.2019.08-55-08	Prodei		0-2089E43CE4954E5489E43CE4956-TEST	68674841-RE584CE9-0D304E1C-438E1834-44E463C5	5 630.50		



Na detaile fiškálnej transakcie sú k dispozícii ďalšie tri subzáložky: hlavička, priebeh spracovania a dátová komunikácia.

Na hlavičke sa nachádzajú základné údaje o fiškalizácii dokladu.

<u>H</u> lavička	<u>P</u> růběh zpracování	Da <u>t</u> ová k	omunika	ice				
K dokladu:		UC1-1/2019						
Typ:		Prodej			ĺ			
Částka:	Částka:		365,00 🖩					
Datum a	Datum a čas vytvoření:		24.04.2019 🛗 16:39:52 🖨					
Datum a	Datum a čas přijetí:		19 🚞	16:39:52 韋				
Unikátní identifikátor dokladu (UII		UID):	IAUNH	5CTBKV4Z4E	M5XCWBMG	GNYC		
Ověřovací kód podnikatele (OKP):			RTH1BT02GZSORGTHG25I4FJXE4					
Identifikátor původního dokladu:		u:						
Číslo para	agonu:							
Datum a čas paragonu:				00:00				

Na záložke priebeh spracovania je zaznamenané logovanie priebehu fiškalizácie.



Na záložke dátová komunikácia je výpis odoslaných príkazov.

<u>H</u> lavička	<u>P</u> růběh zpracování	Da <u>t</u> ová komunikace							
Odeslané příkazy:									
FTUIDF: FTBARC FTOPEN FTXTC% FTXTC% FTXTC% FTXTC% FTEMU FITEMU FITEMU FITEMU FITEMU FITEMU FITEMU FITEMU FTTCA3 FPAYI1 FPAYRU FPAYA3 FTEXT% FTXTC% FTCLOS	52E 1948-91EB-4ADF- ODEUC 1-1/2019 0 6NÚčtenka: UC 1-1/20 6NPredavač: Supervis 6NDňa: 24.04.2019 1 5N 365 01 TV 21JT2P 1 ks 365.1 1 1 65 hotovosti 65 6N 6Ntel.: 02/57312432, E	BB44-86CE31F04853							



3.2 ADRESÁR FIRIEM

Pokiaľ si Váš zákazník praje na účtenku vytlačiť svoju identifikáciu, ABRA Gen Vám toto nastavenie umožňuje na zázname konkrétneho zákazníka.

Do číselníka Adresár firiem bola do kategórie ďalších údajov pridaná nová položka pre voliteĺné nastavenie identifikácie zákazníka:

- Identifikácia zákazníka pre e-pokladňu
 - Žiadna hodnota východisková hodnota.
 - IČO ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použité IČO, identifikačné číslo osoby.
 - IČ DPH ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použité IČ DPH, daňové identifikační číslo.
 - IČ DPH ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použité IČ DPH, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.
 - Kód ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použitý kód firmy zo systému ABRA Gen.
 - Názov ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použitý názov firmy zo systému ABRA Gen.

Agendy	Seznam Detail Souvislosti Předchůdy Povolení ke zpracování dat Ochrana dat Přílohy	
	Kód: 00021 IČO: 31375162 IČD: SK2020327210	
Adresar firem	Název: ABRA Software s.r.o. DIČ: Číslo EORI:	
	Sidio Provozovny Osoby Bank.ucty Dasi udaje Kijce Eoto Fyzicka osoba Sortimentni slevy Kategorizace	
	Předvolby pro fakturaci a pohledávky Ceny a slevy	
	Kredit: 0,00 🔛 🗌 Sl <u>e</u> dovat Preferovaná definice ceny: 💌	
	Splatnost: 14 🗘 dnů Splatnost pro nákup: 14 🗘 dnů Cenik:	
	Tolerance po splat.: 0 🗘 dnů Dealer.sleva: 0,00 🗑 %	
	Dealer. třída:	
	Úrok z prodlení 0,5000 🖩 %	
	Zpôs.úhrady: Dealerská sleva: Nepoužít	
	Ména: 💌 Kusová sleva: Nepoužít 🗸	
	Zeme DPH reg.:	
	Skad:	
	Registrace Komunikace	
	Firma je registrována (v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci) WWW: www.abra.sk 0	tevřít
	Registrace vedena u: Otevřít Souhlas se zasíláním obch. sdělení: Nevyjádřil se	-
	Pod č. jednacím: Zpracování a odesl. el. dokladů: Nezpracovávat	-
	Datum zápisu: - Formát elektronických dokladů: ISDOC + přílohy	•
	Účetní výkazy Způsob Komunikace pro poptavky:	
	Konsolidovaná jednotka státu	
	GDPR Právní subjekt	
	Omezení zpracování	
	Přenesení daňové povinnosti E-kasa	
	Plátce DPH (povolit přenesení daňové povinnosti) Identifikace zákazníka pro e-kasu: IČO 🔽	
	Poznámka: IČ DPH	
	Köd Název	

Poznámka:

Odosielanie identifikácie zákazníka je obmedzené na maximálnu dĺžku 50 znakov.

Identifikácia zákazníka sa odosiela a tlačí len v podobe základných alfanumerických znakov, to znamená, že z názvu môže byť odstránená diakritika, medzery a špeciálne znaky.



3.3 ŠPECIÁLNE ROZLÍŠENIE RIADKOV PRE E-KASU

V prípade, kedy predávate tovar alebo službu s daňou s hodnotou 0 (v nulovej daňovej sadzbe) a chcete tieto položky odlíšiť pri odosielaní do systému e-kasa finančné správy, môžete využiť nové položky pri type príjmu alebo typu výdaja, pri ktorých je po novom umožnené nastaviť špeciálne rozlíšenie pre e-kasu.

Do číselníkov Typy príjmov a Typy výdajov boli doplnené položky:

- Špeciálne rozlíšenie pre e-pokladňu
 - Žiadne východisková hodnota
 - Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou
 0 v prípade, kedy ide o prenesenie daňovej povinnosti.
 - Oslobodené od DPH (OOD) identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade oslobodenia od dane.
 - Cestovné kancelárie (CK) identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade špeciálneho rozlíšenia u cestovných kancelárií.
 - Použitý tovar (PT) identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade špeciálneho rozlíšenia pri použitom tovare.
 - Umelecké diela (UD) identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade špeciálneho rozlíšenia pri umeleckých dielach.
 - Zberateľské predmety a starožitnosti (ZPS) identifikácia položky, ktorej bola priradená daň s hodnotou 0 v prípade špeciálneho rozlíšenia pri zberateľských predmetoch a starožitnostiach.

Se <u>z</u> nam	<u>D</u> etail	Ochrana dat	Přílohy				
Kód: Popis:		OOD Osvobozené o	d daņě				
Nadřízer	ıý:	osvobozene o					
Poznám	ka:						
Analytik	a:						
Speciáln	í rozlišen	í pro e-kasu:	Osvobozené od DPH (OOD)				
Rozlišení typu řádku pro e-kasu:		dku pro e-kasu:	Žádné Přenesení daňové povinnosti (PDP) Osvobozené od DPH (OOD) Cestovní kanceláře (CK) Použité zboží (PT) Umělecká díla (UD) Sběratelské předměty a starožitnosti (ZPS)				



- Rozlíšenie typu záporného riadka pre e-kasu
 - Východiskové východisková hodnota
 - Vrátený tovar (V) záporná položka, zrušenie evidovanej položky po jej vystavení na pokladničnom doklade v prípade vrátenia tovaru alebo služby.
 - Vrátené obaly (VO) záporná položka, suma položky za vykúpené vratné obaly.
 - Poskytnuté zľavy (Z) záporná položka, suma poskytnutých zliav.
 - Oprava položky (O) kladná alebo záporná položka, negácia položky na už zaevidovanom doklade v systéme e-kasa v prípade jej opravy.

Se <u>z</u> nam	<u>D</u> etail	Ochrana dat	Příloh <u>y</u>				
Kód:		VO					
Popis: Vrácené obaly		Vrácené obaly	,				
Nadřízer	ný:		•				
Poznámka:							
Analytik	a:						
Speciáln	í rozlišen	í pro e-kasu:	Žádné 🗸				
Typ záporného řádku pro e-kasu:			u: Vrácené obaly (VO)				
			Výchozí				
			Vrácené obaly (VO)				
			Poskytnuté slevy (Z)				

V súvislosti s novo pridanými položkami stojí za zmienku položka "Typ príjmu" na skladovej karte. Po vložení skladovej karty na doklad dôjde k predvyplneniu typu príjmu.

Poznámka:

Aby sa položky Typ príjmu a Typ výdaja ponúkali, je nutné v nastavení Firemné údaje -> Parametre -> Všeobecné nastavenia nastaviť parametre "Používanie typu príjmu" a "Používanie typu výdaja" na hodnotu "Zadávať nepovinne" alebo "Zadávať povinne".

3.4 MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA REPORTU

Do skriptovacieho nástroja systému ABRA Gen pre druh skriptu "Aplikačný modul – Obchodná pokladňa" boli pridané nové metódy/háčiky pre možnosť pridania nefiškálneho textu dopĺňajúcich informácií.

OnFiscalPrintHeaderAndFooter_Hook pre pridanie nefiškálneho textu na hlavičku a pätičku účtenky s parametrami:

- ADocument pre získanie dát business objektu účtenky.
- AHeaderText pre pridanie nefiškálneho textu do hlavičky účtenky.

AFooterText pre pridanie nefiškálneho textu do pätičky účtenky.

OnFiscalPrintRow_Hook pre ovplyvnenie riadka účtenky s parametrami:

- ADocumentRow pre získanie dát business objektu riadka účtenky.
- ARowText pre pridanie nefiškálneho textu, napríklad dopĺňajúce informácie.



Príklad skriptu ovplyvnenia reportu

```
var
  mRowNumber: Integer;
{
Nastavenie doplnkového textu hlavičky a pätičky pri tlači účtenky
}
procedure OnFiscalPrintHeaderAndFooter_Hook(AContext: TNxContext; const
                                                                              ADocument:
TNxCustomBusinessObject; var AHeaderText: string; var AFooterText: string);
begin
  AHeaderText := 'Toto je príklad dlhého textu na hlavičke účtenky.';
  AHeaderText := AHeaderText + #13#10;
  AHeaderText := AHeaderText + 'Toto je druhý riadok textu hlavičky účtenky.';
  AFooterText := 'Toto je príklad dlhého textu v pätičke účtenky.';
  AFooterText := AFooterText + #13#10;
 AFooterText := AFooterText + 'Toto je druhý riadok textu pätičky účtenky.';
end:
{
Nastavenie doplnkového textu riadka účtenky s rozvinutím business objektu.
}
             OnFiscalPrintRow Hook(AContext:
                                                  TNxContext;
                                                                 const
                                                                           ADocumentRow:
procedure
TNxCustomBusinessObject; var ARowText: string);
var
  mStoreCard: TNxCustomBusinessObject;
begin
  Inc(mRowNumber);
  if mRowNumber = 1 then
  begin
    mStoreCard := AContext.GetObjectSpace.CreateObject(Class StoreCard);
    mStoreCard.Load(ADocumentRow.GetFieldValueAsString('StoreCard ID'), nil);
    try
      ARowText := 'Dopĺňajúce informácie:';
      ARowText := ARowText + #13#10;
                                             .
                                                   Kód
      ARowText
                        ArowText
                                                           skladovej
                  :=
                                                                        karty:
                                                                                      +
                                         +
mStoreCard.GetFieldValueAsString('Code');
      ARowText := ARowText + #13#10;
      ARowText := ARowText + 'Tu môžu byť akékoľvek ďalšie dopĺňajúce informácie.';
    finally
      mStoreCard.Free;
    end;
  end;
end;
begin
  mRowNumber := 0;
end.
```



3.5 ZMENY V ŠTRUKTÚRE DÁT

V ABRA Gen došlo v súvislosti so zmenou legislatívy spôsobu evidencie tržieb na Slovensku k zmenám v štruktúre dát. Nižšie sú vypísané zmeny zoskupené podľa tabuliek, ktorých sa primárne týkajú.

	Názov	Doména	Popiska	Dátový typ	Veľkosť	Presnosť	Vlastnosti	Východisková hodnota alebo
+	Nový stĺpec, tabuľka alebo							ini = hodnota po inicializácii
РК	nový Primárny kľúč	Vlastný stĺpec						
I	nový Index	Stípce						
	CashPaid							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ' '
	CashReceived							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ' '
	RefundedCashPaid							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ' '
	RefundedCashReceived							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ' '
	POSDocuments							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ' '
	POSCashReceived							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ' '
	POSCashPaid							
+	UUID	UniversalUniqueIdentifier	Univerzálny jedinečný identifikátor	VarChar	36		NOT NULL	ini UUID = ' '

+	ECDFiscalTransactions						
+	ID	ID	Identifikácia objektu	Char	10	NOT NULL	
PK	ECDFiscalTransactionsPK	ID					
+	ObjVersion	ObjVersion	Verzia objektu	Integer		NOT NULL	1
+	MasterDocumentType	DocumentTypeCode	Typ dokladu, ku ktorému je vystavená fiškálna transakcia	VarChar	2	NOT NULL	
+	MasterDocument_ID	ID	Identifikácia dokladu, ku ktorému je vystavená fiškálna transakcia	Char	10	NOT NULL	
+	FiscalSerialNumber	Description40	Sériové číslo fiškálneho zariadenia	VarChar	40	NOT NULL	
+	FiscalDocumentNumber	NxInteger	Číslo dokladu e-kasa	Integer		NOT NULL	0
+	FiscalDay	NxInteger	Číslo fiškálneho dňa	Integer		NOT NULL	0
+	FiscalDate\$DATE	DateTime	Fiškálny dátum	Double		NOT NULL	0
+	FiscalEstablishment	Code50	Prevádzkareň	VarChar	50	NOT NULL	



+	FiscalCashDesk	Code50	Pokladňa	VarChar	50		NOT NULL	
+	TransactionType	Enumeration	Typ fiškálnej transakcie	Integer			NOT NULL	0
+	Amount	Amount	Celková suma transakcie	Numeric	13	2	NOT NULL	0
+	FiscalOKP	Description40	Overovací kód podnikateľa	VarChar	40		NOT NULL	
+	CreatedAt\$DATE	DateTime	Dátum a čas vytvorenia	Double			NOT NULL	0
+	ReceiptAt\$DATE	DateTime	Dátum a čas prijatia transakcie	Double			NOT NULL	0
+	LoggingProcessing	TextBlob	Logovanie priebehu fiškalizácie	TextBlob	1024			
+	SentCommands	TextBlob	Odoslané príkazy	TextBlob	1024			
+	DocumentIdentification	Code20	Identifikace dokladu	VarChar	20		NOT NULL	
+	FiscalUID	Description40	Pridelený univerzálny identifikátor po úspešnom zaevidovaní dokladu v systéme e-kasa	VarChar	40		NOT NULL	
+	ReferenceReceiptID	Description50	Poradové číslo pokladničného dokladu	VarChar	50		NOT NULL	
+	ParagonNumber	Description20	Číslo paragónu	VarChar	20		NOT NULL	
+	ParagonDate\$DATE	DateTime	Dátum paragónu	Double			NOT NULL	0
I	ECDFiscalTransactionsUQ	MasterDocumentType MasterDocument_ID					Stĺpce	

	Firms						
+	ECDCustomerIdType	Enumeration	Typ ID kupujúceho pre e-kasu: 0 Nevyplňať1 1 IČO 2 IČ DPH 3 IČ DPH 4 Kód 5 Názov	Integer		NOT NULL	0
	IncomeTypes						
+	ECDSpecialRegulation	Enumeration	Špeciálne rozlíšenie pre e-kasu 0 - žiadne 1 - prenesenie daňovej povinnosti (PDP) 2 - oslobodené od DPH (OOD) 3 - cestovné kancelárie (CK) 4 - použity tovar (PT) 5 - umelecké diela (UD) 6 - zberateľské predmety a starožitnosti (ZPS)	Integer		NOT NULL	0 ini ECDSpecialRegulation = 0
+	ECDItemType	Enumeration	Rozlíšenie typu záporného riadka pre e-kasu 0 - Východiskový 1 - Kladná položka (K) 3 - Vrátený tovar (V) 3 - Vrátený tovar (V) 4 - Poskytnuté zľavy (Z) 5 - Oprava položky (O) 6 - Prijaté zálohy (OZ) 7 - Prijaté poukazy (VP)	Integer		NOT NULL	0 ini ECDItemType = 0



	ExpenseTypes						
+	ECDSpecialRegulation	Enumeration	Špeciálne rozlíšenie pre e-kasu 0 - žiadne 1 - prenesenie daňovej povinnosti (PDP) 3 - cestovné kancelárie (CK) 4 - použitý tovar (PT) 5 - umelecké diela (UD) 6 - zberateľské predmety a starožitnosti (ZPS)	Integer		NOT NULL	0 ini ECDSpecialRegulation = 0
+	ECDItemType	Enumeration	Rozlíšenie typu záporného riadka pre e-kasu 0 - Východiskový 1 - Kladná položka (K) 3 - Vrátený tovar (V) 3 - Vrátené obaly (VO) 4 - Poskytnuté zľavy (Z) 5 - Oprava položky (O) 6 - Prijaté zálohy (OZ) 7 - Prijaté poukazy (VP)	Integer		NOT NULL	0 ini ECDItemType = 0



4. MODELOVÉ SITUÁCIE

V tejto kapitole sú popísané jednotlivé základné modelové situácie, ku ktorým môže počas predaja dôjsť.

4.1 PREDAJ NA PARAGÓN V PRÍPADE NEMOŽNOSTI FIŠKALIZÁCIE

V prípade nemožnosti evidencie tržieb do systému e-kasa, napríklad z dôvodu výpadku systému ABRA Gen alebo chyby na strane finančnej správy je zákonom nariadené vystavovanie paragónu. Pre tieto situácie je v ABRA Gen umožnené pri tvorbe pokladničného dokladu alebo účtenky zadať číslo a dátum a čas vystavenia paragónu.

§ 10 Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient

Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia

Paragón obsahuje údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo podnikateľovi pridelené, poradové číslo paragónu, dátum a čas vyhotovenia paragónu, kód pokladnice e-kasa klient, ktorej prevádzka bola prerušená a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby.

Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka elektronickej registračnej pokladnice obnovená.

4.1.1 ZADÁVANIE ÚDAJOV PARAGÓNU V DOKLADOVÝCH AGENDÁCH

Do dialógového okna "**Spôsob fiškalizácie dokladu**" bola pridaná časť "**Dodatočne zadaný doklad**", kde je možné zadať číslo paragónu. Pokiaľ je číslo zadané, sú povinné i dátum a čas vystavenia.

Spôsob fiškalizácie dokladu	8								
 Príjem do pokladne Úhrada faktúry Vklad hotovosti 	Spôsob úhrady V hotovosti Kartou								
 Dodatečně zadaný doklad Číslo paragonu 1 	Datum a čas paragonu 17.05.2019 🗎 10:45 🜲								
Tržba za tovar alebo služby									
	OK Storno								



4.1.2 ZADÁVANIE ÚDAJOV PARAGÓNU V MODULE MALOOBCHODNÝ PREDAJ

Pre bezproblémový predaj na paragón pri zlyhaní fiškalizácie je vhodné mať nastavenú možnosť používania viacerých otvorených účteniek súčasne.

V agende "**Prevádzky**" na záložke "**Detail**" v kategórii "**Maloobchodný predaj**" na záložke "**Predvoľby**" vybrať voľbu "**Používať viac otvorených účteniek súčasne**".

Agendy	Seznam Detail Ochrana dat Přílohy
Provozy	Kód: 01 Název: Predajňa
Ŕ≞ ^{Honozy}	Obecná nastavení Maloobchodní prodej Restaurační prodej
	Předvolby Další prodejní sklady
	Práce se zásobou na kase
	Prodej do minusu: Povolit bez výstrahy 🔻
	 Okamžitý odpis ze skladu Neprodávat zboží, které nebylo nikdy naskladněno
	Používat více otevřených účtenek současně
	Prodej podle dodacích listů
	Povolené úpravy: Žádné 🔻

V module maloobchodného predaja na pokladni bola pridaná možnosť zadania údajov paragónu k fiškalizovanej účtenke do **servisného menu (F12)** kategórie **d'alšie funkcie (F10)** a následne **doplnkové informácie (F10)**. Tieto údaje je potrebné zadať pri otvorenej účtenke (podobne, ako keď sa vyberá zákazník na účtenku).

Servisní MENU		
Zpět (Esc)	Doplňkové údaje účtenky	8
Otevřít zásuvku (F1)	Paragon Číslo paragonu	Datum a čas paragonu
Uzamknout kasu (F2)	2	17.05.2019 iii 12:30
Vracení (F3)		
Volba skladu (F4)		Zapsat (F1) Storno (Esc)
Tisk kopie dokladu na fiskálu (F5)	
Dnešní účtenky (F6)		
Tržba a doklady (F8) >	Ostatní funkce 😵	
Uzávěrky (F9) >	Zpět (Esc)	
Další funkce (F10) >	Tisk váhového štítku (F1)	
Provozní - oprava (F11)	Doplňkové informace (F10)	
Ukončit prodej (F12)	ČMI - Legálně relevantní části (F12)	

Poznámka:

Rovnaký postup je možné aplikovať pri platbe faktúry vydanej alebo zálohového listu na pokladni pokladničného predaja.



4.2 PREDAJ A POUŽITIE DARČEKOVÉHO POUKAZU

Predaj a použitie poukážok je možné v ABRA Gen v súvislosti s evidenciou tržieb do systému e-kasa riešiť nasledovne:

1. Predávanú poukážku je potrebné mať v ABRA Gen nadefinovanú ako skladovú kartu s nulovou DPH sadzbou.

V tejto situácii je možné využiť skôr spomenuté špeciálne rozlíšenie pre e-kasu na type príjmu, ktoré udáva dôvod nulovej daňovej sadzby. V tomto prípade oslobodené od DPH.

	Agendy	Se <u>z</u> nam	<u>D</u> etail	Dí <u>l</u> čí karty	Skladové <u>p</u> ohyby	Od <u>b</u> ěratelé	Dod <u>a</u> vatelé	<u>C</u> eny	Náh <u>r</u> ady	<u>S</u> kladové menu	Ochrana dat	Příloh <u>v</u>			
Skladové karty		Hlavička	Havička Jednotky Intrastat Poznámka Eoto DPH sazby Pře <u>n</u> esení daň.povi							inosti					
		Kmen	Kmenové údaje								Daňové a celní údaje				
		Třída:		Jednodu	Jednoduchá 🗾					I sazba: 0		% Ту	p příjmu:	OOD	-
		Kód:		50EUR	50EUR					sazba:	a: 0,00 🔛 %				
		Název:		Dárkový	poukaz 50 EUR				Pro	c.náklady:	/: 0,00 🖬 %				
		Cizí náze	ev:	Gift card	Gift card 50 EUR					Č.celního sazeb.:					
	Zkr.název: Poukaz 50 EUR			Kód	země:	SK 🔹	Slover	nská republika							
		Specifika	ace:	Dárkový	Dárkový poukaz			Výr	obce:	•	•				

- 2. Pre bezproblémový predaj je vhodné mať kartu v predajnom cenníku.
- 3. Zákazník môže následne poukážkou zaplatiť na pokladni v podobe špeciálne nastaveného spôsobu úhrady, kedy ako typ platby bude nastavený šek.

Agendy		Se <u>z</u> nam	<u>D</u> etail	Ochrana dat	Příloh <u>y</u>				
1	Způsoby úhrady	Kód: Název	<i>.</i>	DP Dárkový pouka	z				
		Typ p	latby:	Šeky					
		Analy	Analytika:						
		Maxim	nální vrace	ená částka:	0,00				
		Maxim	nální částk	0,00					
		Vyžadovat komentář							
		Nadpis komentáře:							
		Tisknout komentář na účtenku							
		Zadávat autorizační kód							
		Maxim Maxim Vy Nadpi: Tis Za	nální vrace nální částk žadovat k s komentá knout kor dávat aut	ená částka: a platby: xomentář áře: nentář na účten torizační kód	ku	0,00			

Tento spôsob úhrady následne musí byť pridaný v platbách. V agende "**Prevádzky**" na záložke "**Detail**" v kategórii "**Všeobecné nastavenia**" na záložke "**Platby**".

Agendy Segnam Detail Ochrana dat Přilohy											
Provozy	Kód: 01 Název: Predajňa										
	Obecná nastavení Maloobchodní prodej Restaurační prodej										
	Předvolby <u>1</u> Předvolby <u>2</u> Nas <u>t</u> avení tisku účtenky <u>C</u> eník, vyhledávání zboží	Adresář Platby Zboží vyloučené ze slev Pracovní kalendáře Adresa provozu									
	Povolené kombinace způsobu úhrady a měny										
	Kód zp. úhrady Název zp. úhrady	Měna Počet kopií Přesnost zaokrouhlení Zaokrouhlení 🔺									
	H1 V hotovosti	EUR 1 na 0,01 Aritmeticky									
	PK Platba platobnou kartou	FUR 1 pa 0.01 Aritmeticky									
	DP Dárkový poukaz	EUR 1 na 0,01 Aritmeticky									



4.2.1 PREDAJ DARČEKOVÉHO POUKAZU V HOTOVOSTI

Zákazník kupuje darčekový poukaz a chce platiť v hotovosti. Užívateľ preto vystavuje pokladničný príjem, ktorý následne odosiela do systému e-kasa.

Priebeh:

 Užívateľ vystaví nový pokladničný príjem, do ktorého vloží skladovú kartu darčekový poukaz (po vložení skladovej karty je predvyplnený Typ príjmu).

Agendy		<u>O</u> mezení	Se <u>z</u> nam	<u>D</u> etail	Zaúč <u>t</u> ování	Ochrana dat	<u>X</u> -vazby	Příloh <u>y</u>					
Ро	okladní příjmy	Doklad: Bez čísla C Vr		Celkem be Vráceno be	em bez daně: 50,00EUR DPH eno bez daně: 0,00EUR		H: 0,00EUR Celkem: Vráceno celkem:			50,00EUR 0,00EUR			
		<u>H</u> lavička	<u>F</u> irma	Obs <u>a</u> h	<u>R</u> ozúčtování	R <u>u</u> ční párová	ní Import	ované <u>d</u> o	klady	Informa <u>c</u> e			
Zaok. DPH: Žádné		né	▼ na:	0,000	Celkové zad	k.: Žádr	né	▼ na:	0,000				
		Žádné	záznamy										
		П Тур	Sklad Kó	d skl.kar	ty Název s	kl.karty	Poče	t	Jedn.	J.cena	C.cena	%DPH DPHIndex	Турр. 🔺
Stře		Středi	sko	Zakázk	a Obo	ch.případ F	Projekt		Import	ovaný doklad	Způsol	o importu	
3 01 50EUR		Dárkový	Dárkový poukaz 50 EUR 1,00		1,000	ks	50,000	50,000) 0 Výst0	OOD			
		[®] 000	-						-				

• Po uložení užívateľ vykoná fiškalizáciu a vytlačí doklad zákazníkovi.

Způsob fiskalizace dokladu	8								
 Příjem do pokladny Úhrada faktury Vklad hotovosti 	Způsob úhrady V hotovosti Kartou								
Dodatečně zadaný doklad Číslo paragonu	Datum a čas paragonu								
Tržba za zboží nebo služby									
	OK Storno								

Informácie o fiškalizácii sú k dispozícii v agende E-kasa fiškálne transakcie.

Agendy			<u>O</u> mezení	Se <u>z</u> nam	<u>D</u> etail C)chrana da	t				
E-kasa fiskální transakce		<u>H</u> lavička	<u>P</u> růběh z	pracování	Da <u>t</u> ová k	omunik	kace				
Havička Průběh z	pracování	Datová komunikace	K dokladu			PP-5/2019)				
	procovarii		Тур:		Prodej						
Odeslané příkazy: FTUIDCDE09898-662A-4D61-8BEE-1B231C7282ED FTBARCODEPP-5/2019			Částka:			50,00 🖬					
			Datum a čas vytvoření:			21.05.2019 🔟 10:21:15 🗘					
FTXTC%NPokladni FTXTC%N%HPP-5	FTXTC%NPokladničný príjem		Datum a čas přijetí:		21.05.201	21.05.2019 📺 10:21:15 🖨					
FTXTC%NZo dňa: FTXTC%NVvstavi	17.05.2019 Supervisor	ə r	Unikátní identifikátor dokladu:			HDBEWIR 4NMW 4X 1MGO 4 1GFNQG 4S					
FTEXT%N-Firma - FTEXT%N#Bez pri	íslušnosti k f	firme	Overovací kód podnikatele (OK Identifikátor původního doklad			ው):	5HGN	XLBIS4NOHG24	4TIYR 4NKE3S		
FTEXT%N FITEMA50						u:					
FITEMTDárkový po FITEMQ1	oukaz 50 EU	IR	Číslo para	agonu:							
FITEMÜKS FITEMP50 FITEMGOOD FITEMV5			Datum a	čas parago	onu:			00:00 🌲			
FTOTA50 FPAYI1 FPAYRHotovosť											
FPAYA50											
FTCLOSE											



4.2.2 UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU

Zákazník kupuje tovar a chce uplatniť predtým zakúpený darčekový poukaz, zvyšok chce doplatiť v hotovosti. Užívateľ vystavuje pokladničný príjem, ktorý následne fiškalizuje.

Priebeh:

 Užívateľ vystaví nový pokladničný príjem. Na doklad vloží jednak predávaný tovar, tak i skladovú kartu darčekového poukazu so záporným množstvom (po vložení skladovej karty voucheru dôjde k predvyplneniu nastaveného typu príjmu).

Agendy	Omezení Seznam Detail Zaúčtování Ochrana dat X-vazby Přílohy
Pokladní příjmy	Dokład: Bez čísla Celkem bez daně: 254,25EUR DPH: 60,85EUR Celkem: 315,10EUR Vráceno bez daně: 0,00EUR Vráceno celkem: 0,00EUR
	Hlavička Eirma Obsah Rozúčtování Ruční párování Importované doklady Informace
	Zaok. DPH: Aritmeticky 🔻 na: 0,010 Celkové zaok.: Aritmeticky 💌 na: 0,010
	Záznam: 3 z 2
	🎗 Typ Sklad Kód skl.karty Název skl.karty 🛛 Počet Jedn. J.cena C.cena %DPH DPHIndex Typ p. 🔺
	Středisko Zakázka Obch. případ Projekt Importovaný doklad Způsob importu
	3 01 01 TV Panasonic TX-14B4TP 1,000 ks 365,100 365,100 20 Výst20
	000 Bez čísla nový řádek
	3 01 50EUR Dárkový poukaz 50 EUR -1,000 ks 50,000 -50,000 0 Výst0 OOD
	-

Po uložení užívateľ vykoná fiškalizáciu a vytlačí doklad zákazníkovi.
 Informácie o fiškalizácii sú k dispozícii v agende E-kasa fiškálne transakcie.

	A	Agendy			<u>O</u> mezení	Se <u>z</u> nam	<u>D</u> etail	Ochrana da	lat	
			E-kas	sa fiskální transakce	Hlavička	<u>P</u> růběh :	zpracování	Da <u>t</u> ová k	komunikace	
					K dokladı	u:		PP-6/201	19	
					Typ:			Prodej		
					Částka:				315,10 📊	
Hlavička Průběh zpracování Datová komunikace			Datum a	Datum a čas vytvoření:		21.05.2019 📺 10:26:52 🗢				
Odeslané	Odeslané příkazy:			Datum a	čas přijetí	:	21.05.20	019 📺 10:26:52 🗢		
FTUID7	5186C9F	-8F81-4	F73-9	9312-2121CAD5BEB9	Unikátní i	identifikát	or dokladu:		R243UTRKWKKON0RBMWR0BCY5U0	
FTBARC	ODEPP-6	5/2019			Overova	Overovací kód podnikatele (OK			RXB04APPYSZO14IPCDEV1IL4QK	
FTXTC%	FTXTC%NPokladničný príjem			Identifika	Identifikátor původního doklad					
FTXTC%	6NZo dňa	a: 21.05	.2019	9	Číslo par	Číslo paragonu: Datum a čas paragonu:				
FTXTC%	NVystav	vil: Supe	rvisor	r 	Datum a				00:00	
FTEXT%	N#Bez p	, príslušno	sti k f	firme						
FITEMA	N 365.1									
FITEMT	TV Panas	sonic TX-	-14B4	TP						
FITEMU	1 (S									
FITEMPS	365.1									
FITEMV	1									
FITEMA	-50 Járkový i	poukaz	50 EI	IR						
FITEMO	-1	poundz	00 20							
FITEMU	s									
FITEMP50										
FITEMG	DOD									
FITEMU	2									
ETOTA3	15.1									
FPAYI1	10.1									
FPAYRH	otovosť									
FPAYA3	15.1									
FTCLOS	E									



4.2.3 PREDAJ DARČEKOVÉHO POUKAZU V POKLADNI POKLADNIČNÉHO PREDAJA

Zákazník kupuje darčekový poukaz, užívateľ pre predaj používa pokladňu maloobchodného predaja. <u>Priebeh:</u>

• Užívateľ do novej účtenky vloží skladovú kartu darčekového poukazu.

ABRA Gen® -	Pokladní prode	j	_						⊗
Režim pra	áce					Sleva	Celkem	:	anatara perseta
Prodej									50,00
Kód Z	boží (název)					M	nožství M	Celkem	Ob. Sl. 📤
50EUR D	árkový pouk	az 50 EUR	l .				1,00 ks	50,00	
									•
Zboží (E	AN, PLU, KO	ÓD nebo	NÁZEV)				Celkem	s DPH	
			>	k 1,00				50,	00 E
							bez DPH		50,00
				-			DPH		0,00
Platit	Množství	Sleva	Oprava	Cena	Ceník	Adresář	Smazat	Otevřené	Servisní
(F1)	(F2)	(F3)	(F4)	(F5)	(F6)	(F7)	(F8)	(F9)	(F12)
UC1-5/2019	Supervisor/Pol	kladničné mi	esto 00001 Je	dnorazový zá	kazník			Hlavný skla	d 10:31

• So zariadením FiskalPRO po zaplatení automaticky dôjde k zaevidovaniu tržby do systému e-kasa a následnej tlači účtenky. Informácie o fiškalizácii sú k dispozícii v agende E-kasa fiškálne transakcie.

Hlavička Průběh zpracování	Da <u>t</u> ová kom	nunikace				<u>H</u> lavička	<u>P</u> růběh zpracování	Da <u>t</u> ová komunikace				
K dokladu:	UC1-5/2019	C1-5/2019					Odeslané příkazy:					
Тур:	Prodej					FTBARCODEUC1-5/2019 FTOPEN0						
Částka:		50,00 🔛				FTXTC%NUCtenka: UC1-5/2019 FTXTC%NPredavač: Supervisor						
Datum a čas vytvoření:	21.05.2019 🔟 10:32:09 🖨				FTXTC%NDňa: 21.05.2019 10:30:17 FTEXT%N							
Datum a čas přijetí:	21.05.2019	19 📺 10:32:19 🜲					FITEMASU FITEMTSEUR Poukaz 50 EUR FITEMUks ETTEMUks					
Unikátní identifikátor dokladu:	0-	0-8A3D82EDA6144D6CBD82EDA6144-TEST										
Overovací kód podnikatele (O	KP): 41	P): 41D21537-7876FE59-D3EE111D-57114F01-E6B8FD33				FITEMN1						
Identifikátor původního dokladu:						FITEMGOOD FITEMV5 FTOTA50						
Číslo paragonu:					FPAYI1							
Datum a čas paragonu:		iii 00:00	\$			FPAYRV FPAYA5 FTEXT% FTXTC%	notovosti 0 6N 6Ntel.: 02/57312432, F	0903/603 604				



4.2.4 UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU V POKLADNI POKLADNIČNÉHO PREDAJA

Zákazník kupuje tovar a chce uplatniť predtým zakúpený darčekový poukaz, zvyšok chce doplatiť v hotovosti. Užívateľ pre predaj používa pokladňu pokladničného predaja.

Priebeh:

• Užívateľ do novej účtenky vloží požadovaný tovar.

ABRA Gen® -	Pokladní prode	j							8
Režim pra	áce					Sleva	TV 21JT	'2P	
Prodej							1 ks		365,00
Kód Zbož	źí (název)					Mn	ožství MJ	Celkem	Ob. Sl. 🔺
01 TV F	Panasonic TX	-14B4TP					1,00 ks	365,00	
									- 1
									- 1
									- 1
									-
Zboží (E	AN. PLU. KO	ÓD nebo l	NÁZEV)				Celkem	s DPH	
			;	* 1.00				365	00 F
TV 211T2	p	-					hez DPH	555,	304 17
					Zás	oba: 12,00 ks	DPH		60,83
51-111		al		-	c 1			Otevřené	Servisní
(F1)	(F2)	(F3)	(F4)	(F5)	(F6)	Adresar (F7)	(F8)	účtenky	MENU
								(19)	(F12)
UC1-6/2019	Supervisor/Pol	kladničné mie	esto 00001 Je	dnorazový zá	kazník			Hlavný skla	ad 10:58

• V režime platenia užívateľ zadá sumu darčekového poukazu k špeciálne nastavenému spôsobu úhrady typu šek.



ABRA Gen® - Pokladní pro	odej								8
Režim práce			Net and		Sleva	Celkem:		365	,00
Placení									
Způsob platby						Zbývá u	hradit	Placeno	
V hotovosti							0,00	315,00	E
Platba platobnou ka	rtou						0,00	0,00	E
Dárkový poukaz							0,00	50,00	E
Přijímaná částka	F					Celkem	S DPH	E 00 E	
/ hotovosti	-						50.	3,00 L	04.17
v notovosti						DPH DPH		3	60,83
Účet Platit rychl (F1) (F2)	e Otevřít zásuvku (F3)	Oprava komentáře (F4)		Dodací list (F6)	Zálohové listy (F7)	Smazat (F8)	Zpět (F9)	Serv ME (F1	risní NU .2)
UC1-6/2019 Supervisor/	Pokladničné mi	esto 00001 Je	dnorazový zák	azník			Hlavný s	sklad 11:0)2

 So zariadením FiskalPRO po zaplatení automaticky dôjde k zaevidovaniu tržby do systému e-kasa a následnej tlači účtenky. V agende E-kasa fiškálne transakcie budú opäť k dispozícii údaje o fiškalizácii.

Agendy	,	<u>O</u> mezení Se <u>z</u> nam <u>D</u> etail	Ochrana da	at
	E-kasa fiskální transakce	Hlavička Průběh zpracování	Da <u>t</u> ová k	xomunikace
		K dokladu:	UC1-6/20	19
		Тур:	Prodej	
		Částka:		365,00 🖩
		Datum a čas vytvoření:	21.05.20	19 📺 12:06:35 🗢
		Datum a čas přijetí:	21.05.20	19 🛗 12:06:44 🗢
		Unikátní identifikátor dokladu:		O-E5B6E70228714235B6E70228717-TEST
		Overovací kód podnikatele (O	KP):	D1567F8A-30F8C2FF-59D9622A-4EA775ED-808015B4
		Identifikátor původního dokla	du:	
		Číslo paragonu:		
		Datum a čas paragonu:		00:00 🗢



<u>H</u> lavička	<u>P</u> růběh zpracování	Da <u>t</u> ová komunikace
------------------	---------------------------	----------------------------

Odeslané příkazy:

FTUID54662800-BF61-4D02-9E52-ED19441E7F68 FTBARCODEUC1-6/2019 FTOPEN0 FTXTC%NÚčtenka: UC1-6/2019 FTXTC%NPredavač: Supervisor FTXTC%NDňa: 21.05.2019 10:58:33 FTEXT%N--FITEMA365 FITEMT01 TV 21JT2P FITEMQ1 FITEMUks FITEMP365.1 FITEMN1 FITEMV1 FTOTA365 FPAYI4 FPAYRDárkový poukaz FPAYA50 FPAYI1 FPAYRV hotovosti FPAYA315 FTEXT%N-FTXTC%Ntel.: 02/57312432, 0903/603 604 FTCLOSE



5. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Táto kapitola je venovaná najčastejším otázkam ohľadom práce s modulom pokladničného predaja v súvislosti s legislatívnymi zmenami evidencie tržieb.

5.1 ROZDIEL MEDZI UZÁVIERKOU PREDAJA A DENNOU UZÁVIERKOU FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA

Uzávierka predaja vykonáva uzávierku účteniek maloobchodného a reštauračného predaja. Dochádza k dovytvoreniu skladových dokladov (dodacie listy, vratky dodacích listov a príjemiek) a vznikajú pri nej doklady typu Súhrnné účtenky (PS), ktoré sa premietajú do účtovníctva. Uzávierka predaja je funkciou systému ABRA Gen.

Denná uzávierka (Z-uzávierka) fiškálneho zariadenia vykoná zápis hodnôt denných počítadiel do fiškálnej pamäti a odoslanie obratových dát a žurnálu na cloud výrobcu zariadenia. Denná uzávierka je funkciou fiškálneho zariadenia.

Podľa novej legislatívy § 12 odst. 5 "Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku, prehľadovú uzávierku a intervalovú uzávierku." Nie je teda nutné vykonávať uzávierku fiškálneho zariadenia. Možnosť automatického vykonávania uzávierky fiškálneho zariadenia závisí na nastavení samotného zariadenia.

5.2 AKÝ JE SPRÁVNY POSTUP VYKONANIA DENNEJ UZÁVIERKY

Postup ovplyvňuje nastavenie fiškálneho zariadenia - Mazanie stavu počítadiel zásuvky po dennej uzávierke (viď. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**). V prípade, kedy je povolené resetovanie počítadiel zásuvky po dennej uzávierke (východiskové nastavenie fiškálneho zariadenia), je vhodné v pokladničnom predaji celkovú tržbu odviesť. Po vykonaní dennej uzávierky je možné požadovanú hotovosť opäť do pokladničného miesta vložiť.

Ak je na fiškálnom zariadení resetovanie počítadiel po vykonaní dennej uzávierky zakázané, môžeme dennú uzávierku vykonať bez odvodu tržieb a následného vkladu hotovosti.

5.2.1 LOKÁCIA 6467 JE NASTAVENÁ NA HODNOTU 1 (PO VYKONANÍ DENNEJ UZÁVIERKY DOCHÁDZA K RESETOVANIU POČÍTADIEL ZÁSUVKY):

- 1. Pred vykonaním dennej uzávierky vykonáme odvod tržby s nulovým zostatkom. *V pokladničnom mieste budeme mať nulový zostatok.*
- Vykonáme dennú uzávierku fiškálneho zariadenia.
 Po vykonaní dennej uzávierky dôjde k vynulovaniu počítadiel zásuvky.
- 3. Vykonáme vklad hotovosti do pokladničného miesta v požadovanej výške. *V pokladničnom mieste budeme mať potrebnú hotovosť.*

5.2.2 LOKÁCIA 6467 JE NASTAVENÁ NA HODNOTU 0 (PO VYKONANÍ DENNEJ UZÁVIERKY NEDOCHÁDZA K RESETOVANIU POČÍTADIEL ZÁSUVKY):

1. Vykonáme dennú uzávierku fiškálneho zariadenia. Po vykonaní dennej uzávierky dôjde k vynulovaniu počítadiel zásuvky.

5.3 PREČO NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ DENNÚ UZÁVIERKU FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA

Môže sa stať, že niektoré dni fiškálne zariadenie nebude vyžadovať a ani na ňom nebude možné vykonať dennú uzávierku. To môže byť zapríčinené tým, že predchádzajúci deň nebol vystavený žiadny fiškálny doklad, a tak nebol otvorený fiškálny deň. Fiškálny deň otvára predajný doklad, doklad vrátenia, úhrada faktúry alebo storno úhrady faktúry. Vklad ani výber hotovosti neotvárajú fiškálny deň (ak neprebehnú iné fiškálne transakcie, nie je vyžadované ani



umožnené vykonanie dennej uzávierky fiškálneho zariadenia). Vklad a výber sú finančné operácie, ktoré nemajú vplyv na obrat. Pokiaľ teda neprebehne fiškálna platba, nie je možné vykonať dennú uzávierku.

5.4 ZABLOKOVANÉ FIŠKÁLNE ZARIADENIE

"Ako postupovať v prípade, kedy sa účtenku nepodarí fiškalizovať a fiškálne zariadenie sa zablokuje?"

Odpoveď na túto otázku je tiež možné nájsť v kapitole **2.11 Blokácia fiškálneho zariadenia**.

Pokiaľ je fiškálne zariadenie blokované z dôvodu chybne odoslanej dátovej správy alebo chybou na strane systému ekasa finančné správy je možné ho odblokovať odoslaním novej korektnej dátovej správy s rovnakým unikátnym identifikátorom (UID) ako správa, ktorá zariadenie zablokovala.

V prípade blokovaného fiškálneho zariadenia modulom maloobchodného predaja a pokladne je potrebné predávať na paragón (viac v kapitole **Predaj na paragón**) a kontaktovať dodávateľa softwaru. Štandardným postupom zadať zákaznícku požiadavku alebo priamo kontaktovať Hotline.

V dokladových agendách je zablokované fiškálne zariadenie možné odblokovať opravou dokladu. I v tomto prípade však odporúčame kontaktovať dodávateľa softwaru.

5.5 OFF-LINE REŽIM FIŠKÁLNEHO ZARIADENIA

"Čo sa deje, keď nefunguje e-KASA a generujú sa off-line účtenky?"

Fiškálne zariadenie môže tiež vykonávať evidenciu tržieb off-line, to môže byť zapríčinené napríklad výpadkom internetového pripojenia alebo nedostupnosťou systému finančnej správy. Pokiaľ sa fiškálne zariadenie nachádza v offline režime, dochádza k bežnej tlači účteniek. Rozdiel je len v tom, že sa na prvý riadok účtenky vytlačí text "OFF-LINE DOKLAD", ktorý informuje o režime odoslania a miesto UID (unikátny identifikátor dokladu) sa tlačí kód PKP (podpisový kód podnikateľa).

Informáciu o počte fiškalizovaných dokladov v off-line režime zobrazuje fiškálne zariadenie na displeji, napríklad EKASA(15).

"Čo sa stane po nabehnutí systému do on-line stavu?"

Po prechode fiškálneho zariadenia do online režimu a nasledujúcom prvom správnom odoslaní dátovej správy do systému e-kasa sa automaticky fiškalizujú všetky doklady vystavené v off-line režime. Po dobu, ktorú prebieha automatická fiškalizácia nie je možné fiškalizovať ďalšie účtenky a je potrebné vyčkať.

5.6 TLAČ KÓPIE ÚČTENKY

"Je možné vytlačiť kópiu účtenky?"

S fiškálnym zariadením od spoločnosti FiskalPRO je možné vytlačiť kópiu len poslednej fiškalizovanej účtenky. Pre túto možnosť sa v servisnom menu (F12) nachádza voľba "Tlač kópie dokladu na fiškále (F5)".

Kópiu poslednej fiškalizovanej účtenky je tiež možné vytlačiť priamo zo zariadenia. Na zariadení stlačením štvrtého, posledného ružovofialového tlačidla vpravo pod displejom vyvoláme menu, prvou voľbou v menu je "1 Vytlačiť kópiu". Stlačením tlačidla 1 na klávesnici fiškálneho zariadenia sa vykoná tlač kópie poslednej fiškalizovanej účtenky.

Na vytlačenej kópii účtenky nebudú uvedené žiadne fiškálne údaje.

5.7 MOŽNOSŤ ODOSLANIA ÚČTENKY E-MAILOM

"Je možné odoslať účtenku zákazníkovi e-mailom?"

V súčasnej dobe nie je možné v systéme ABRA Gen odosielať účtenky zákazníkom prostredníctvom e-mailu. Táto funkčnosť je v pláne a bude dostupná v budúcich verziách.



5.8 MAZANIE STAVU POČÍTADIEL ZÁSUVKY PO DENNEJ UZÁVIERKE

Od verzie firmware 2.12.64.340 nedochádza k mazaniu počítadiel zásuvky po uskutočnení dennej uzávierky. Mazanie počítadiel zásuvky je možné opätovne zapnúť nastavením fiškálneho zariadenia:

- 1. Na fiškálnom zariadení prostredníctvom červeného tlačidla [X] + [5] vstúpime do nastavenia lokácie.
- 2. Zadáme číslo **lokácie 6467** a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom.
- 3. Zadáme hodnotu 1 a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom. (1 = resetovanie počítadiel zásuvky po uzávierke, 0 alebo nič = k resetovaniu počítadiel zásuvky nebude dochádzať).
- Aby sa zmeny prejavili, je nutné vykonať reštart fiškálneho zariadenia (odpojením od elektriny, alebo pomocou menu "3 Nastavenie" → "2 Reštart zariadenia.").

5.9 FIŠKÁLNE ZARIADENIE NEVRACIA DO ABRA GEN INFORMÁCIU O ÚSPEŠNE SFIŠKALIZOVANOM DOKLADE

"Fiškálne zariadenie účtenku vytlačilo v poriadku, ale v ABRA Gen nie je informácia o úspešnej fiškalizácii. Čo mám robiť?"

Je možné, že sa fiškálne zariadenie nachádza v stave, kedy nie je schopné odovzdať fiškálne informácie o aktuálne fiškalizovanom doklade.

Odporúčame postupovať nasledovne:

- Vykonať reštart fiškálneho zariadenia (odpojením od elektriny, alebo pomocou menu "3 Nastavenie" → "2 Reštart zariadenia.")
- 2. Po nabehnutí fiškálneho zariadenia (na displeji zariadenia sa zobrazuje text "EKASA") opakujeme fiškalizáciu problémového dokladu. (Nemusíme sa báť, že by sa doklad fiškalizoval opakovane. Fiškálne zariadenie si do vykonania dennej uzávierky úspešne fiškalizované doklady pamätá.) Fiškálne zariadenie by nemalo vytlačiť účtenku, ale malo by len do ABRA Gen vrátiť informáciu o úspešnej fiškalizácii.

Aby sa v budúcnosti zabránilo podobným problémom, je možné (od firmware 2.12.64.341) pri fiškálnom zariadení nastaviť **automatický reštart zariadenia** v určený čas (najlepšie mimo pracovnú dobu):

- 1. Na fiškálnom zariadení prostredníctvom červeného tlačidla [X] + [5] vstúpime do nastavenia lokácie.
- 2. Zadáme číslo lokácie 6468 a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom.
- 3. Zadáme hodnotu HHMM (napr. "2200" = 22:00 alebo "0530" = 5:30) a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom. (prázdna hodnota = reštart zariadenia sa nevykonáva).
- Aby sa zmeny prejavili, je nutné vykonať reštart fiškálneho zariadenia (odpojením od elektriny, alebo pomocou menu "3 Nastavenie" → "2 Reštart zariadenia.").

5.10 SPÔSOB KOMUNIKÁCIE PRI PLATBE KARTOU

"Ako sprevádzkovať rozšírenú komunikáciu pri platbe kartou bez nutnosti kontroly zariadenia?"

Spôsob rozšírenej komunikácie pri platbe kartou je možné nastaviť prostredníctvom **úpravy hodnoty lokácie 6466 na hodnotu 2**. Rozšírenú komunikáciu je možné sprevádzkovať **len pre zariadenia T2/T6**.

Hodnotu lokácie je možné nastaviť ručne užívateľom alebo konzultantom, do hodnoty tejto lokácie systém ABRA Gen nezasahuje.

- 1. Na fiškálnom zariadení prostredníctvom červeného tlačidla [X] + [5] vstúpime do nastavenia lokácie.
- 2. Zadáme číslo lokácie 6466 a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom.
- 3. Zadáme hodnotu 2 a voľbu potvrdíme zeleným tlačidlom.
- Aby sa zmeny prejavili, je nutné vykonať reštart fiškálneho zariadenia (odpojením od elektriny, alebo pomocou menu "3 Nastavenie" → "2 Reštart zariadenia.").

Na správnu funkčnosť tejto lokácie s hodnotou 2 má vplyv nastavenie lokácie 6488 Timeout na vrátenie odpovede z platobného terminálu (viď kap. 2.5).